

## Azzurro Inversor Monofásico ZZ1-1MPPT com Wifi



Referência	Modelo
FT-AZ000004	1100TL-V3-S - 1100W

## 1100TL-V3-S - 1100W

DADOS DE ENTRADA (DC)

Potência Máxima de Entrada (W): 1210 Tensão Máxima de Entrada (V): 500

Tensão de Arranque (V): 70

Tensão de Entrada Nominal (V): 360

Faixa de Tensão Operacional MPPT (V): 50-500 Faixa de Tensão MPPT de Potência Total (V): 110-450

Corrente Máxima de Entrada MPPT (A): 12 Máx. Corrente de Curto-Circuito CC MPPT (A): 15

Número MPPT/String MPPT: 1/1

DADOS DE SAÍDA (AC)

Potência Nominal de Saída (W): 1100 Tensão Nominal da Rede (V): 230 Frequência Nominal de Saída (Hz): 50 / 60 Corrente Máxima de Saída (A): 5.3

EFICIÊNCIA:

Eficiência Europeia: 96.9%

DADOS GERAIS: DC Switch Display: LCD+LED

Modo de Comunicação Padrão: RS485/Wi-Fi + APP Temperatura de Operação (°C): -30°C~60°C Dimensões (A\*C\*P)(mm): 303 x 260.5 x 118

Peso (kg): 5.5

Grau de Proteção: IP65

Conector (DC): MC4 (2.5~4mm²)

## Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2025-10-28