

Azzurro Inversor Monofásico ZZ1-1MPPT com Wifi



Referência	Modelo
FT-AZ000006	1600TL-V3-S - 1600W

1600TL-V3-S - 1600W

DADOS DE ENTRADA (DC)
Potência Máxima de Entrada (W): 1760
Tensão Máxima de Entrada (V): 500
Tensão de Arranque (V): 70
Tensão de Entrada Nominal (V): 360
Faixa de Tensão Operacional MPPT (V): 50-500
Faixa de Tensão MPPT de Potência Total (V): 150-450
Corrente Máxima de Entrada MPPT (A): 12
Máx. Corrente de Curto-Circuito CC MPPT (A): 15
Número MPPT/String MPPT: 1/1

DADOS DE SAÍDA (AC)
Potência Nominal de Saída (W): 1600
Tensão Nominal da Rede (V): 230
Frequência Nominal de Saída (Hz): 50 / 60
Corrente Máxima de Saída (A): 7.7

EFICIÊNCIA:
Eficiência Europeia: 96.9%

DADOS GERAIS:
DC Switch
Display: LCD+LED
Modo de Comunicação Padrão: RS485/Wi-Fi + APP
Temperatura de Operação (°C): -30°C~60°C
Dimensões (A*C*P)(mm): 303 x 260.5 x 118
Peso (kg): 5.5
Grau de Proteção: IP65
Conector (DC): MC4 (2.5~4mm²)

Descrição

Sem descrição adicional.