

## Azzurro Inversor Monofásico ZZ1-2MPPT com Wifi



Referência	Modelo
FT-AZ000112	5000TLM-V3-S - 5000W

## 5000TLM-V3-S - 5000W

DADOS DE ENTRADA (DC)

Potência Máxima de Entrada (W): 7000 Máx. Alimentação DC MPPT (W): 3750 Tensão Máxima de Entrada (V): 600

Tensão de Arranque (V): 90

Tensão de Entrada Nominal (V): 380

Faixa de Tensão Operacional MPPT (V): 80-550 Faixa de Tensão MPPT de Potência Total (V): 210-500 Corrente Máxima de Entrada MPPT (A): 15/15

Máx. Corrente de Curto-Circuito CC MPPT (A): 22.5/22.5

Número MPPT/String MPPT: 2/1

DADOS DE SAÍDA (AC)

Potência Nominal de Saída (W): 5000 Tensão Nominal da Rede (V): 230 Frequência Nominal de Saída (Hz): 50 / 60 Corrente Máxima de Saída (A): 25

EFICIÊNCIA:

Eficiência Europeia: 97.5%

DADOS GERAIS: DC Switch Display: LCD

Modo de Comunicação Padrão: RS485/Wi-Fi + APP Temperatura de Operação (°C): -30ºC~60ºC Dimensões (A\*C\*P)(mm): 349 x 344 x 164

Peso (kg): 10

Grau de Proteção: IP65

Conector (DC): MC4 (2.5~4mm²)

## Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2025-10-28